



Specificaties Osram LED Buis T8 (EM/Mains) Standard Output 5.4W 650lm - 865  
Daglicht | 44cm - Vervangt 15W

[Bekijk product](#)



## Algemene informatie

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer      | 249553                        |
| EAN                | 4099854038563                 |
| Merk               | Osram                         |
| Fabrikantnaam      | LEDTUBE T8 15 EM 438 5.4W 865 |
| Aanbevolen aantal  | 8                             |
| Garantie           | 3 jaar                        |
| Energielabel       | E                             |
| Levensduur (uur)   | 30000                         |
| Netspanning (Volt) | 220-240                       |

## Technische Informatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Technologie        | LED               |
| Dimbaar            | Nee, niet dimbaar |
| Lampvoet (fitting) | G13 (T8/TL-D)     |
| Roteerbaar         | Nee               |
| Lumen per watt     | 120.4             |
| Sensortype         | Geen sensor       |
| Powerfactor        | >0.90             |

## Lamp Informatie

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Kleurcode           | 865 Daglicht Wit  |
| Lichtkleur (Kelvin) | 6500 Daglicht Wit |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave                             |
| Lichtkleur            | Wit   |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur  |
| Inclusief LED starter | Ja  |
| Voorschakelapparaat   | Conventioneel (EM), Mains (AC) direct op 230V netstroom |
| LED Tube Output       | Standard Output   |
| Bedrijfstemperatuur   | -20 to +45  |
| Behuizing             | Glass   |

## Afmetingen

---

|                |          |
|----------------|----------|
| Lengte TL-Buis | 44cm     |
| Lengte (mm)    | 451      |
| Diameter (mm)  | 26.8     |
| Vorm           | Buislamp |
| Exacte vorm    | T8       |